

LECTEUR DE BADGES

LB 25



Lecteur de badges LB 25 : caractéristiques techniques

Le terminal LB 25, destiné à enregistrer les pointages d'entrée et de sortie du personnel, il est aussi l'outil de communication entre l'employé et le service de gestion du personnel. Compatible avec badges et porte-clés de proximités, le lecteur LB 25 peut également permettre l'ouverture de porte.

- Lecteur de badges format Clock & Data.
- Boîtier en ABS et support mural.
- Clavier 16 touches.
- Signal sonore et visuel de validation des badges.
- Connexion PC par liaisons de type RS232, RS485 ou Ethernet.
- Afficheur LDC rétro-éclairé.
- Relais pour commande de contrôle d'accès.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation 230 V 50 Hz.
- Sauvegarde des données jusqu'à 60 jours par batterie lithium intégrée.
- Capacité : 6000 badges avec présentation du nom.
- Capacité mémoire : 21000 pointages.
- Température de fonctionnement : - 20°C à + 60°C.
- Humidité 10 à 85 % non condensée.
- Étanche IP54.
- Dimensions : L149 x H100 x Ep 38 mm.
- Poids : 280 g.

Options :

- Tête de lecture pour badges :
 - Proximité HID 125 KHz
 - Proximité MIFARE 13.56 MHz
- Connexion PC réseau Ethernet.



Horloges
huchez

Fax 03 44 51 22 00 - Tél. 03 44 51 11 22
60420 Ferrières - France

www.pointeuses.com